

QUADRO ELETTROMECCANICO CON AVVIAMENTO STELLA / TRIANGOLO STAR / DELTA STARTING ELECTROMECHANICAL CONTROL PANEL COFFRET ÉLECTROMÉCANIQUE AVEC DÉMARRAGE ÉTOILE / TRIANGLE



Modello Model Modèle	Grado di protezione Index Protection Grade de protection	Potenza Power - Puissance		Corrente Max Max Current Courant Max	Dimensioni e Pesì Dimensions and Weight Dimensions et Poids			
		Cv Hp	Kw		A (mm)	B (mm)	P(mm)	KG
DELTA - 1 / 5,5	IP 55	5,5	4	8 ÷ 11,5	430	300	230	15
DELTA - 1 / 7,5		7,5	5,5	10 ÷ 14	430	300	230	15
DELTA - 1 / 10		10	7,5	10 ÷ 16	430	300	230	15
DELTA - 1 / 15		15	11	15 ÷ 20	430	300	230	15
DELTA - 1 / 20		20	15	24 ÷ 31	530	400	230	16
DELTA - 1 / 25		25	18,5	24 ÷ 36	530	400	230	16
DELTA - 1 / 30		30	22	34 ÷ 50	530	400	230	16
DELTA - 1 / 40		40	30	48 ÷ 62	530	400	230	20
DELTA - 1 / 50		50	37	60 ÷ 77	630	400	230	30
DELTA - 1 / 60		60	45	79 ÷ 98	730	500	280	30
DELTA - 1 / 75		75	55	93 ÷ 124	730	500	280	40
DELTA - 1 / 100		100	75	125 ÷ 135	730	500	280	40
DELTA - 1 / 125		125	92	125 ÷ 155	840	600	330	65
DELTA - 1 / 150		150	110	130 ÷ 195	840	600	330	65
DELTA - 1 / 180		180	132	155 ÷ 241	1040	800	330	70
DELTA - 1 / 220		220	162	210 ÷ 290	1040	800	330	80
DELTA - 1 / 300		300	220	260 ÷ 410	1240	800	330	100

Optional:

CL/24	Controllo di livello (sonde escluse) - Level control for probes (probes excluded) for dry running protection - Contrôle de niveau pour sondes (sondes exclues) contre la marche à sec
Kit S/L	Kit sonda di livello - Kit level probes - Kit sondes de niveau
V500C	Kit voltmetro 500 Vfz - Voltmeter kit 500 Vfz - Kit voltmètre 500 Vfz
AC	Kit amperometro - Ammeter kit - Kit ampèremètre
CV3F	Commutatore voltmetrico - Voltmeter selector - Sélecteur voltmètre
CA3F	Commutatore amperometrico con 3 T.A. - Ammetric selector with 3 T.A. - Sélecteur ampèromètre avec 3 T.A.
CO-1	Contaore - Hour counter - Compte-heures
ASF400	Controllo sequenza e mancanza fasi - Wired control of sequence and lack of phases - Contrôle de séquence et manque phase
DRV400	Relè controllo di minima e massima tensione - Relay for control of min / max voltage - Relais de contrôle min / max tension

